

デジタル制御ストロボ

HERO-16Q



デジタル制御ストロボ HERO-16Q

1600Ws~12Ws 全域1/6絞りステップデジタル調光



仕様

定格入力電圧	100V (50/60Hz)	調光方式	コンデンサーフルセパレートデジタル制御
充電時間	約3秒 (60Hz)	モデリング調光方式	1/6絞りデジタル制御
出力灯数	3灯均等出力	外形寸法	285(W)×165(D)×265(H)mm(突起部含まず)
調光範囲 (SELECTスイッチ)	1600Ws~12Ws F値 7段 FULL 1600Ws~50Ws 1/2 800Ws~25Ws 1/4 400Ws~12Ws } 全域1/6絞り	重量	8kg
		装備	スロー充電回路、冷却ファン、未発光警告回路、充電中サウンド、赤外シンクロ、空だきスイッチ、安全ブレーカ、RATIO対応モデリング

⚠️ ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
ストロボ電源部や発光部は内部に高電圧を蓄える機器です。誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用する人々への危害、または物的損害を与えることも予測されます。取扱説明書に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。

- スイッチを入れても一定の時間で充電しない。
- 通電中に異音、異臭、あるいは発煙する。
- ヒューズがすぐ切れる。
- ストロボ電源部や発光部に触ると感電する。
- その他の異常や故障があるとき。

このような症状のときは直ちに使用を中止し、当社または販売店にご相談ください。

販売店名

株式会社フォトナ

〒464-0035 名古屋市千種区橋本町1-41
TEL (052) 783-3711 (代) FAX (052) 783-3712

- 改良のため、意匠、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- 印刷のため、製品の色調は実物と多少異なる場合があります。
- 照明システム、電源等あらゆるご相談をお寄せ下さい。